

Cont. output	Max. electrical speed	Base speed (min-1) at armature voltage (V)						Rated armature current	Torque	Efficiency	Armature circuit	
		400	440	470	520	550	620				Inductance	Resistance
(kW)	(min-1)							(A)	(Nm)	(%)	(mH)	(Ohm)
157,1	550	187						500	7846	74,4		
176,5	550		211					500	7818	76,6		
191,8	550			228				500	7882	77,9		
217,3	550				256			500	7936	79,9	3,32	0,161
231,5	550					273		500	7950	80,8		
267,2	550						313	500	7988	82,8		
202,0	570	237						614	7985	78,7		
226,4	570		265					614	7994	80,5		
244,8	570			285				614	8042	81,6		
276,4	570				320			614	8085	83,2	2,18	0,107
294,8	570					340		614	8120	84,0		
337,6	570						390	614	8103	85,6		
355,0	1110	404						1000	8230	85,8		
395,8	1110		449					1000	8256	86,9		
425,3	1110			482				1000	8268	87,6		
474,3	1110				537			998	8278	88,6	0,83	0,041
499,8	1120					571		989	8195	89,1		
556,9	1150						650	966	8027	90,2		
444,7	1160	502						1227	8301	87,7		
494,7	1160		556					1227	8323	88,6		
530,4	1160			597				1227	8318	89,2		
589,6	1160				665			1223	8303	90,0	0,56	0,028
618,1	1180					706		1207	8202	90,5		
681,4	1210						803	1170	7947	91,4		
526,3	890	617						1425	7992	89,7		
583,4	890		682					1425	8007	90,4		
626,3	890			730				1425	8028	90,9		
687,5	900				813			1404	7913	91,6	0,34	0,019
716,0	920					863		1378	7766	91,9		
775,2	990						980	1315	7406	92,6		
535,5	1010	715						1425	7006	91,0		
591,6	1010		791					1425	7003	91,6		
633,4	1010			847				1425	7001	91,9	0,29	0,015
703,8	1010				940			1425	7010	92,4		
746,6	1010					997		1425	7010	92,7		

Field loss (hot) = 8343 W

IC06/17/37/86W